



ТОВ "Київгума" Україна,
07400, Київська обл.,
м.Бровари, вул. Кутузова, 127



тел: + 38(044) 364-56-72; 38(044) 364-56-74
e-mail: info@kievguma.ua, www.kievguma.ua

БОТИ ГУМОВІ ФОРМОВІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ

ПАМ`ЯТКА

з догляду, зберігання та експлуатації
бот діелектричних

Діелектричні боти є додатковим засобом захисту від електричного струму під час роботи у закритих, а також у разі відсутності опадів у відкритих електроустановках.

Діелектричні боти застосовують при напрузі понад 1000 В і температурі від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Діелектричні боти повинні використовуватись у відповідності до вимог ДНАОП 1.1.10-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».

Періодичність випробування бот споживачем 1 раз на 36 місяців напругою 15 кВ протягом 1 хвилини. Струм витoku при цьому не повинен перевищувати 7,5 мА.

Боти не повинні піддаватися дії нафти, оливи, бензину та інших агресивних середовищ у процесі експлуатації та під час зберігання, а також не повинні утримуватись в деформованому стані.

Боти мають зберігатися в сухому приміщенні захищеному від потрапляння прямих сонячних променів при температурі від 0°C до $+25^{\circ}\text{C}$ на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів.

Гарантійний термін зберігання діелектричних бот 12 місяців від дня виготовлення.

Механічні пошкодження бот (розриви, проколи) та руйнування взуття від агресивних речовин не можуть бути основою щодо пред'явлення претензій.

