SEQUOIA

connecta series 20V

2 YEARS WARRANTY



WWW.SEQUOIA.UA

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБПРИСКУВАЧ АКУМУЛЯТОРНИЙ
EN OPERATING MANUAL BATTERY SPRAYER

SEQUOIA SBS12 (SBS12-EV)

SEQUOIA

ВСТУП

Дякуємо Вам за придбання інструменту торгової марки «SEQUOIA».

УВАГА! Перед початком експлуатації уважно прочитайте цей посібник. Завжди виконуйте рекомендації щодо безпеки, використання і технічноної експлуатації. Невірна експлуатація і невиконання правил з техніки безпеки може призвести до травматизму! Дана інструкція містить необхідну інформацію щодо засобів безпеки під час роботи інструментом. Будь-ласка, передайте іншим користувачам дану інструкцію перед початком роботи. Виконуйте наші рекомендації та інструмент буде працювати у Вас довго і стане надійним помічником в роботі.

Умови продажу. При купівлі вимагайте перевірку комплектності та справності інструменту у Вашій присутності, наявність інструкції з експлуатації та правильного заповнення гарантійного талону.

Інструмент відповідає технічним регламентам та стандартам, чинним на території України. Виготовлено в КНР.

ПРЕДСТАВНИК / ІМПОРТЕР: ТОВ ВКП «ЕСКО»
АДРЕСА: УКРАЇНА, 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. Сирецька, буд 33 Ш.
ТЕЛ.: (044)238-65-44.

ЗМІСТ

ВСТУП 2
ЗМІСТ 3
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ 4
ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ 5
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 6
ФУНКЦІЯ ЗМІШУВАННЯ РІДИНИ В БАКУ SMARTMIX 7
ПОРАДИ 7
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД 8
ЗБЕРІГАННЯ 8
УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ 9
СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ 9
РОЗШИФРУВАННЯ СЕРІЙНОГО НОМЕРА 9

SEQUOIA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Імпортер залишає за собою право вносити незначні зміни до модифікації та комплектації інструменту без попереднього повідомлення.

Модель	SBS12
Тип акумулятора	Li-ion
Об'єм бака для рідини, л	12
Напруга акумулятора, В	20
Робочий тиск, бар	1.5-4.5
Продуктивність помпи л/хв	3.6
Вага, кг	3.00
Вага бруто, кг	3.40

Особливості

Живлення від 20В літій-іонного акумулятора (CONNECTA SERIES 20V)
SmartMix — функція автоматичного змішування робочого розчину в баку
Стабільний тиск і рівномірне розпилення
6 насадок у комплекті для різних типів обробки
Телескопічна штанга з нержавіючої сталі з латунними елементами
Плавне регулювання тиску
Фільтр грубого очищення для захисту помпи
Корпус із міцного хімстійкого пластику
Швидкий доступ до акумулятора

Комплектація

Акумуляторний обприскувач SBS12
Гнучкий шланг
Телескопічна штанга
Комплект насадок-форсунок
Фільтр грубого очищення
Ранцеве кріплення
Інструкція з експлуатації

В комплект **SBS12-EV** входить акумулятор 4 А*год та зарядний пристрій.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Акумуляторний обприскувач SEQUOIA SBS12 призначений для розпилення водних розчинів у садово-городніх, побутових та дезінфекційних роботах. Пристрій дозволяє рівномірно наносити засоби на рослини, ґрунт, поверхні та важкодоступні ділянки.

Обприскувач використовується для:

- догляду за рослинами у саду, городі та теплиці;

- внесення рідких добрив та підживлення;

- обробки рослин засобами захисту від шкідників і хвороб;

- санітарної та дезінфекційної обробки поверхонь;

- зволоження та дрібнодисперсного поливу;

- очищення та побутових робіт, що потребують розпилення водних розчинів.

Пристрій рекомендується для роботи з:

- водою
- рідкими добривами
- розчинами для захисту рослин
- дезінфекційними розчинами
- іншими неагресивними водними сумішами без твердих частинок

SEQUOIA

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Загальні правила

1. Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм.
2. Перед роботою перевірте герметичність усіх з’єднань.
3. Не направляйте струмінь на людей або тварин.
4. Використовуйте лише дозволені рідини.
5. Не працюйте поруч із відкритим вогнем.

Електробезпека

Використовуйте тільки рекомендовані акумулятори 20В.

Бережіть акумулятор від вологи.

Не заряджайте акумулятор у дощ або у вологому місці.

Підготовка до роботи

Заповніть бак рідиною (до 12 л).

Встановіть фільтр грубого очищення.

Під’єднайте шланг та телескопічну штангу.

Оберіть потрібну форсунку.

Вставте акумулятор у відсік.

Закріпіть ранцеві лямки.

Увімкніть обприскувач

Увага: ніколи не вмикайте обприскувач “всуху”

Не запускайте помпу, якщо в баку немає рідини.
Робота “всуху” може призвести до: перегріву та виходу помпи з ладу; пошкодження ущільнень; зменшення ресурсу двигуна.Перед увімкненням обов’язково переконайтеся, що в бак налито достатню кількість розчину.

Натисніть кнопку Увімкнення/Вимкнення на корпусі.

Дочекайтеся, поки помпа створить робочий тиск (1–2 секунди).

Налаштуйте розпилення

Поверніть наконечник на штанзі для вибору форми струменя.

Виберіть потрібний тиск (якщо модель з регулятором).

ФУНКЦІЯ ЗМІШУВАННЯ РІДИНИ В БАКУ SMARTMIX

Обприскувач SEQUOIA SBS12 оснащений окремою функцією змішування рідини в баку.

Для цього на корпусі передбачено окремий тумблер (перемикач), який вмикає внутрішній змішувальний режим.

Ця функція дозволяє:

- рівномірно перемішувати робочий розчин без струшування бака;
- підтримувати однорідність сумішей під час тривалої роботи;
- уникати осідання компонентів препарату на дно;
- економити час і покращувати якість обробки.

Щоб увімкнути режим змішування:

1. Переконайтеся, що в бак налита рідина.
2. Переведіть тумблер у положення ON.
3. Переведіть тумблер у положення OFF для завершення процесу змішування.

ПОРАДИ

Для ніжних рослин використовуйте низький тиск.

Для дерев та високих рослин — телескопічна штанга + високий тиск.

Тримайте наконечник на відстані 30–60 см від поверхні.

SEQUOIA

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Після роботи

1. Вимкніть обприскувач і витягніть акумулятор.
2. Вилийте залишки рідини.
3. Промийте бак чистою водою.
4. Пропустіть ~1 л води через систему для промивання помпи.

Фільтр

- Зніміть фільтр грубого очищення.
- Промийте під проточною водою.
- Встановіть назад.

Форсунки

- Промийте при засміченні.
- Не чистіть голками або металевими предметами.

ЗБЕРІГАННЯ

Токсичні та корозійні матеріали, що містяться в акумуляторах, які використовуються в цьому пристрої: Іон літію, токсичний матеріал.

Утилізуйте всі токсичні матеріали у визначеному порядку, щоб запобігти забрудненню довкілля.

Перш ніж утилізувати пошкоджену або зношену літій-іонну батарею, зверніться до місцевої служби утилізації відходів або до місцевої агенції з охорони довкілля за інформацією та спеціальними інструкціями.

Віднесіть акумулятори до місцевого центру переробки та/або утилізації, атестованого для утилізації виробів, що містять іон літію.

Зберігайте у сухому місці.

Не залишайте воду в баку надовго.

Перед зимою ретельно просушіть систему.

Зніміть акумулятор перед зберіганням.

УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

№	Неправність	Можливі причини	Спосіб усунення
1	Немає подачі рідини	• Порожній бак • Засмічений фільтр • Низький заряд	• Долити рідину • Промити фільтр • Зарядити
2	Слабкий потік	• Забите сопло • Надто густа рідина	• Промити • Розбавити водою
3	Пристрій не вмикається	• Перегрів/захист акумулятора • Повна розрядка	• Дати охолонути 5–10 хвилин • Зарядити

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

За цим посиланням ви можете знайти список сервісних центрів на території України. Зверніть увагу, що список може змінюватися.

РОЗШИФРУВАННЯ СЕРІЙНОГО НОМЕРА

XXXX / XX / SBS12 / 00001

Рік виробництва/ місяць виробництва / артикул товару / порядковий номер.

SEQUOIA

Садова техніка, що надихає!