

Налаштування параметрів струму

7

Параметри струму

Відрегулюйте значення та встановіть максимальний рівень струму, який буде подаватися на електромобіль під час заряджання. У разі використання системи керування навантаженням (контролера керування навантаженням) зарядна станція буде динамічно регулювати потужність заряджання для уникнення відключення будинку.

Maximum charging current

10A 32A

Зберегти

Налаштування параметрів мережі (необов'язково)

8

Підключення до домашньої мережі

Оберіть спосіб підключення до домашньої мережі:

- Wi-Fi
- Ethernet

У разі використання підключення Wi-Fi переконайтеся, що частота сигналу Wi-Fi становить 2,4 ГГц, і перевірте потужність сигналу Wi-Fi. За необхідності додайте підсилювач сигналу Wi-Fi.

Wi-Fi

Join a wireless connection through the home router.

Ethernet

Connect using an Ethernet cable for a stronger connection.

Schneider Charge

Домашня мережа (маршрутизатор)

Finalize

9

Перезапустіть зарядну станцію

Після введення в експлуатацію зарядна станція автоматично перезавантажується для активації нових налаштувань. Якщо вибрано якусь програму інтелектуального заряджання, передній індикатор стабільно світиться зеленим, коли зарядну станцію підключено до маршрутизатора. Якщо через 1 хвилину передній індикатор продовжує горіти помаранчевим, див. розділ щодо усунення несправностей у посібнику користувача.

Restart Schneider Charge

Підключено

Відключено

10

Передавання станції клієнту

Надішліть клієнту звіт у вигляді SMS чи електронного листа. Він має містити інформацію для підключення клієнта до програми Wiser Home і повторного підключення до зарядної станції в разі необхідності.

Tap to share with AirDrop

Jane iPhone X Paul MacBook Pro Natalia iPad Susie iPhone 8 Plus

Share Mail Download More

Готова до експлуатації

Готова до використання!

Тепер зарядна станція готова заряджати електромобіль! Після попереднього налаштування програми Wiser Home, зарядну станцію можна підключити до особистого кабінету клієнтської програми Wiser Home.

Schneider Charge

Wi-Fi АБО Ethernet

Домашня мережа

Wiser Home



Підключення до програми інтелектуального заряджання

За наявності підключення до програми інтелектуального заряджання зарядною станцією можна керувати дистанційно. Функції планування роботи й історія попередніх операцій допомагають оптимізувати вартість заряджання. Програма інтелектуального заряджання допоможе оновити програмне забезпечення зарядної станції для кращого заряджання. Примітка: деякі функції керування можуть бути доступні на зарядній станції, але недоступні в програмі інтелектуального заряджання, або навпаки.

Необхідні умови

□ Попереднє налаштування зарядної станції

Переконайтеся, що опцію програми інтелектуального заряджання було активовано під час введення в експлуатацію за допомогою програми eSetup (кроки 9–12 вище). У такому разі зарядна станція попередньо налаштовується за допомогою URL-адреси програми інтелектуального заряджання. Якщо це не так, зверніться до електрика або працівника з допуском до цих робіт.




□ Знайдіть ідентифікаційний номер зарядної точки

Ідентифікаційний номер зарядної станції, він же ідентифікаційний номер зарядної точки, вказано в SMS або електронному листі, надісланому вам електриком після введення в експлуатацію за допомогою програми eSetup. Його також можна знайти на наліпці на лівій стороні зарядної станції або відсканувавши QR-код поруч із нею і натиснувши + More details. Ідентифікаційний номер зарядної станції потрібен для підключення зарядної станції до програми інтелектуального заряджання.



Ідентифікаційний номер зарядної точки



□ Підключення до домашньої мережі

Переконайтеся, що зарядну станцію підключено до домашньої мережі. Передній індикатор має стабільно світитися зеленим світлом. За потреби зверніться до розділу «Усунення несправностей».



Wi-Fi

АБО



Ethernet



Домашня мережа

Підключення

1

Завантажте програму інтелектуального заряджання

Завантажте програму інтелектуального заряджання на свій смартфон за посиланнями в SMS або електронному листі, що їх надіслав електрик, після введення в експлуатацію за допомогою програми eSetup. Wiser Home — це безкоштовна програма від Schneider Electric для керування енергією та зарядкою електромобілів удома у Франції, Німеччині, Іспанії, Австралії, Португалії та Новій Зеландії. Monta — одна з програм для розумного заряджання, яка доступна в більшості країн. Програма, що завантажується, має відповідати програмі, попередньо налаштованій електриком на вашій зарядній станції.




2

Створіть обліковий запис користувача

У програмі інтелектуального заряджання створіть обліковий запис користувача та ознайомтеся з умовами використання й онлайн-допомогою. Примітка: усі програми, окрім Wiser Home, не є програмами Schneider Electric.

Name: Clara
email: clara@EVdriver.com
pw: *****



Програма інтелектуального заряджання

3

Підключення вашої зарядної станції

Створіть запис про свою зарядну станцію в особистому кабінеті та підключіть її за допомогою ідентифікаційного номера зарядної точки. Приклад CPID: b1820131-9750-41a5-9f87-9a7ebd2f2511 Примітка: Для підключення до програми інтелектуального заряджання використовуйте ідентифікаційний номер зарядної точки, а не серійний номер! За допомогою програми Wiser Home просто відскануйте QR-код на передній кришці зарядної станції.



Wi-Fi

АБО




Ethernet



Домашня мережа

Ідентифікаційний номер зарядної точки



Програма інтелектуального заряджання

Готова до віддаленої роботи

Готова до використання!

Тепер зарядна станція готова заряджати електромобіль та працювати в програмі інтелектуального заряджання!

